Reinstalación de Firmware

CFILL RIPER PROFES

CFIESDA

CFIE

CFIFE RECEIT

Para poder llevar a cabo el siguiente tutorial debe posee conocimientos básicos de red y Microsoft Windows XP/7/8.x.

<u>Elementos necesarios:</u>

- DVR (fuente, monitor que soporte resolución 1280*1024, mouse, etc.).
- Una Computadora con Sistema Operativo XP superior.
- Dos cables de red RJ-45.
- Switch o Router de Red Ethernet para interconectar el DVR a la Computadora.

<u>Pasos:</u>

SEGUMIDAD ELECTRONIC

1. Deshabilitar los servicios de Firewall/Antivirus o abrir el puerto 21 en su Firewall/Antivirus.

		20N'
- N	🛞 🍥 👻 🕆 🔮 « Firewall de Windows » Personalizar configuración v 🖒 Buscar en el Panel de control 🔎	
S RONICA	Personalizar la configuración de cada tipo de red	
ELECTIV	Puede modificar la configuración del firewall para cada tipo de red que use.	
	Configuración de red de dominio	
	😥 🔿 Activar Firewall de Windows	
	Bloquear todas las conexiones entrantes, incluidas las de la lista de aplicaciones permitidas	
	🗹 Notificarme cuando Firewall de Windows bloquee una nueva aplicación	- N
	Oceactivar Firewall de Windows (no recomendado) Oceactivar Firewall de Windows Oceactivar Firewall de Windows Oceactivar Firewall Oceactiv	- 5 2
	Configuración de red privada	TRONIC
	Activar Firewall de Windows	in elect
	Bloquear todas las conexiones entrantes, incluidas las de la lista de aplicaciones permitidas	FEGURIDAL
	Notificarme cuando Firewall de Windows bloquee una nueva aplicación	
	Oceactivar Firewall de Windows (no recomendado) Oceactivar Firewall de Windows Oceactivar Firewall de Windows Oceactivar Firewall Oceactiv	
	Configuración de red pública	
	Activar Firewall de Windows	
	Bloquear todas las conexiones entrantes, incluidas las de la lista de aplicaciones permitidas	
N.	✔ Notificarme cuando Firewall de Windows bloquee una nueva aplicación	
ONICA	 Desactivar Firevall de Windows (no recomendado) 	
	Aceptar Cancelar	

2. Modificar la IP de su placa de red conectada al Switch por la siguiente dirección IP 192.0.0.128, mascara 255.255.255.0.

CFILES A

CFILL ELITETRONICA

CFIERDAD ELECTRONICA

- <)

Propiedades: Protocolo de Inter	net versión 4 (T 📍	
General		
Puede hacer que la configuración IP se red es compatible con esta funcionalida consultar con el administrador de red cu apropiada.	asigne automáticamente si la d. De lo contrario, deberá ál es la configuración IP	
Obtener una dirección IP automáti	camente	
O Usar la siguiente dirección IP: —		
Dirección IP:	192.0.128	
Máscara de subred:	255 . 255 . 255 . 0	
Puerta de enlace predeterminada:	192.0.0.1	
Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente		
Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:		
Servidor DNS preferido:	192.0.0.1	
Servidor DNS al <u>t</u> ernativo:	8.8.8.8	
	Opciones avanzadas	

FIESA



