

# Configuración sirenas inalámbricas EVO192

## Configuración por teclado

Opción	Sección	Descripción
Asignación del RTX3	[2850]	Asignamos el RTX3 al que configuraremos las sirenas
Asignación de sirenas	[2851]-[2858]	Asignamos cada una de las 8 sirenas que podemos configurar
Asignación de Partición/es	[2861]-[2868]	Asignamos las particiones a las sirenas. <b>Cada sirena se puede asignar a una partición o a todas.</b>
Intensidad de señal	[2871]-[2878]	Muestran la intensidad de la señal de la sirena. Esta señal se indica de 1 a 10 con asteriscos (*) en el teclado.

## Ejemplo:

Disponemos, además de nuestra Evo192 de una sirena **SR130** numero de serie 654321 y de un **RTX3** con número de serie 555555.

Vamos a configurar que la sirena inalámbrica solo se active por la partición 2.

- 1- Para ingresar a programación por teclado debemos mantener presionado el **0** y luego colocar el código de instalador.
- 2- Ingresamos a la **sección 2850** y colocamos los 6 dígitos, del número de serie, del **RTX3** que controlara las sirenas en nuestro ejemplo seria 555555.
- 3- Ingresamos a la **sección 2851** y colocamos los 6 dígitos, del número de serie, de la **SR130** en nuestro ejemplo seria 654321.
- 4- Ingresamos a la **sección 2861** y colocamos el valor 02, para que se active solamente por la partición 2.  
\*Si queremos asignar la sirena a todas las particiones se debe colocar el valor 00.
- 5- Ingresando en la **sección 2871** y pulsando el botón **SW1** en la **SR130**, podremos ver la intensidad de señal. Si la intensidad es menor a 4 deberíamos reubicar la sirena.